

※ 詳しくは本体取扱説明書をご参照ください。

eo光テレビの放送を見る

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 eo光テレビチューナー（STB）の電源を入れる
- 3 **入力切換** ボタンで「ビデオ1」や「HDMI 1」などのeo光テレビが表示されるチャンネルにあわせる
※テレビのメーカーによって異なります

■ 数字ボタンでチャンネルを選ぶ

地上デジタルまたはBSデジタルを見る場合

地上 または **BS** を押し、**1** あ ~ **12** # の中からチャンネルを選ぶ

CSデジタルを見る場合

3桁入力 を押した後、3桁の番号を押す

例：QVC 826ch

3桁入力 → **8** や TUV → **2** か ABC → **6** は MNO

■ 順送りでチャンネルを選ぶ

地上 **BS** **CATV** ボタンで放送を選び、**チャンネル** ボタンの上または下を押し、受信できるチャンネルを順番に選局する



録画する



eo光テレビチューナーの録画予約後、お客さま所有の録画機器にも予約設定が必要な場合がございます。
予約設定が必要な録画機器…VHS・ハードディスクレコーダーなど
予約設定が不要な録画機器…USB ハードディスク

■ 録画予約する ※ USB ハードディスクで録画する場合

- 1 **番組表** ボタンを押して番組表を表示する
- 2 **地上** **BS** **CATV** ボタンで録画予約したい放送に切り替える
- 3 **決定** ボタンで録画予約したい番組を選択し、**決定** ボタンを押す
- 4 番組内容が選択されたら「**番組予約**」が選択されていることを確認し、**決定** ボタンを押す
- 5 「この設定内容で番組予約しますか？」という画面が出るので、「**予約する**」を選択し、**決定** ボタンを押す
これで予約は完了です

■ 録画した番組を見る ※ USB ハードディスクで録画した場合

- 1 **操作一時停止** ボタンを押す
- 2 **決定** ボタンで「**機器を操作する**」を選び、**決定** ボタンを押す
- 3 **決定** ボタンで「**USB HDD**」を選び、**決定** ボタンを押す
- 4 **決定** ボタンで見たい番組を選び、**決定** ボタンを押す
- 5 **決定** ボタンで「**続きから見る**」「**最初から見る**」を選び、**決定** ボタンを押す

■ 録画再生中のボタン操作

- 決定** … 一時停止/再生 **決定** (上) **決定** (下) … 停止 **決定** (右) **決定** (左) … 早送り **決定** (左) **決定** (右) … 早戻し **決定** (上) **決定** (下) … 30秒先へスキップ **赤** … 前へスキップ **青** … 次へスキップ

困った時の Q&A



※別冊「eo光テレビご利用ガイド」やeoユーザーサポート (<https://support.eonet.jp/e/190015/>) にて、わかりやすく解説しています。



Q. eo光テレビチューナーが動かなくなりましたが、どうすればよいですか？

- 1 リモコン受信部に向かってリモコン操作をしてみてください。
- 2 eo光テレビチューナー内でデータを更新している場合があります。5～10分後に再度お試しください。
- 3 リモコンの電池切れが考えられます。本体の操作ボタンで動作を確認していただき、操作可能であれば、リモコンの電池を交換してください。
- 4 eo光テレビチューナーが録画中の際は操作ができなくなります。録画を中止する場合は、本体電源ボタンを押していただくことで操作が可能になります。
- 5 eo光テレビチューナーがフリーズ（一時的な動作不良）している場合があります。本体前面右側のカバー内にあるリセットボタンを押してください。



Q. EPG (電子番組表) が数日間のみ表示になりましたが、どうすればよいですか？

EPG (電子番組ガイド) のデータは電源を OFF にしてしばらくお待ちいただいた後、更新されます。お休み前に eo光テレビチューナーの電源を OFF にしていただきますと、翌朝には更新されます。電源を ON にしたままでは更新されない場合がありますのでご注意ください。



Q. eo光テレビチューナーのリモコンでテレビを操作するには、どうすればよいですか？

電源の入り切り、入力切り換え、チャンネル選局、音量調節などができます。「テレビ」枠内の電源ボタンを押したまま、下表からお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押してください。

※工場出荷時はパナソニック (新1) に設定してあります。

※一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック (新1)	1 ^あ と1 ^あ	東芝	2 ^か ABCと5 ^な JKL	パイオニア	4 ^た GHIと1 ^あ
パナソニック (新2)	1 ^あ と2 ^か ABC	日立 (1)	3 ^さ DEFと1 ^あ	シャープ (1)	4 ^た GHIと5 ^な JKL
パナソニック (旧)	1 ^あ と3 ^さ DEF	SONY (1)	3 ^さ DEFと5 ^な JKL	シャープ (2)	4 ^た GHIと6 ^は MNO
ビクター	2 ^か ABCと1 ^あ	SONY (2)	3 ^さ DEFと6 ^は MNO	三菱 (1)	5 ^な JKLと1 ^あ

Q. テレビが映らなくなりましたが、どうすればよいですか？

テレビ裏の電源コンセント等に接続しているパワーインサーター※やeo光テレビチューナーの電源コンセント、または各ケーブルが抜けていないかご確認ください。きちんと接続されていた場合は、パワーインサーターの電源コンセントの抜き差しをお試しください。

※屋内コンセントに接続し、TV用ONU (テレビ用光信号を電気信号に変換するための機器) に電源供給する装置です。



パワーインサーター

上記のことをお試しいただいても解決しなかった場合はeoサポートダイヤルへお問い合わせください。

eoサポートダイヤル

<受付時間/年中無休 9:00 ~ 21:00 >

● eo光電話・LaLa Callから (通話料無料)

	戸建て	マンション
各種操作・設定・ご利用トラブル	1133	1134
サービスの変更・ご確認	1574	1575
その他のお問い合わせ	151	

● その他のお電話から

通話料
無料

0120-919-151

(携帯電話からもご利用いただけます)

050-7105-6333

(他社IP電話から)